SOLUTION
ICE-400

TECH SOLUTION
Skúsenosti overené rokmi

PROFESIONÁLNA NABÍJAČKA OLOVENÝCH AUTOBATÉRIÍ, 12V LÍTIOVÝCH AKUMULÁTOROV* S FUNKCIOU POMOCNÉHO ŠTARTU ... *automatická / univerzálna / šetrná / nabíjajúca rýchlo a doplna!*

NAPÄTIE: 6V | 12V | 24V

DRUH (TYP): WET | MF | CAL | AGM | GEL | EFB

LÍTIOVE: $LiFePO_4$ 12V, 4-článkové | Li-ion 12V, s BMS

NABÍJACÍ PRÚD	KAPACITA AUTOBATÉRIE	OBNOVA KAPACITY	ZDROJ NAPÄTIA	POMOCNÝ ŠTARTÉR
6V: **10 / 25A** 12V: **10 / 25 / 40A** 24V: **10 / 25 / 40A**	6V: **20 - 650Ah** 12V: **20 - 1000Ah** 24V: **20 - 1000Ah**	▪ Desulfatácia pre olovené autobatérie	▪ Napätie: **12/24V** ▪ Prúd: **5-10-25-30-40A**	▪ **12-24V / 400A** ▪ Test nabíjania v automobile

Výkonná, univerzálne použiteľná transformátorová nabíjačka v mobilnom prevedení s elektronickým riadením a 10-krokovým nabíjaním. NABÍJA moderné 6/12/24V olovené autobatérie a 12V Li-ion* a LiFePO4* akumulátory. REGENERUJE olovené autobatérie. Pomocný ŠTARTÉR dodá dostatok potrebnej energie ak už vstavaná autobatéria automobilu nevládze naštartovať motor. Zdroj stabilného napätia 12/24V dodá nastaviteľný prúd potrebný k udržiavaniu autobatérie v trvalo nabitom stave. Funkcia ZOBRAZENIE DISPLEJA otestuje stav nabíjacej sústavy automobilu (alternátor), alebo zobrazí informácie o stave pripojenej autobatérie.



MODEL
ICE-400

NAPÁJACIE NAPÄTIE
230V/50Hz

MAXIMÁLNY PRÍKON
Nabíjanie: max. 1500W
Pomocný štart: max. 8000W

SPÔSOB NABÍJANIA
10-krokové, ukončené režimom údržby až do vypnutia obsluhou

ŠTARTOVACIE NAPÄTIE
> 1V

STUPEŇ KRYTIA
IP20 (základ. ochrana)

PRACOVNÁ TEPLOTA
0~40°C

PRÍSLUŠENSTVO
- Nabíjacie káble
- Náhradné poistky
- Návod v slovenčine

ODPORÚČAME PRE





Zobrazovací LED displej

Voľba zobrazenia displeja: [V] / [%] / ALTERNÁTOR

Voľba nabíjacieho prúdu: 10/25/40A

Voľba napätia autobatérie: 6/12/24V

Voľba typu autobatérie: STD/GEL/AGM/12V Li-ion

Tavná poistka pre ochranu výstupu (250A)

Spustenie, pozastavenie, alebo vypnutie zvolenej funkcie nabíjačky

Stavové indikátory: NABITÁ / NABÍJAM / CHYBA


Nastavenie časovača pri pomocnom štarte, alebo nastavenie veľkosti prúdu v režime zdroja napájania

Hlavný vypínač

Voľba FUNKCIE nabíjačky:
- Pomocný ŠTART
- ZDROJ NAPÁJANIA
- NABÍJANIE Batérie
- REGENERÁCIA Batérie

Rýchlospojky pripojenia nabíjacieho PLUS (+) pólu





ICE-400

* Nabíjačky podporujú iba 12V Li-ion akumulátory vybavené riadiacim modulom BMS a 12V LiFePO4 štvorčlánkové akumulátory.

TECH SOLUTION

Web:
www.techsolution.sk
E-mail:
techsolution@techsolution.sk

Centrála:
+421 914 26 27 28
Servis:
+421 948 180 181

Adresa:
Novozámocká 102,
949 05 Nitra - Krškany
Slovensko