SOLUTION

ICE-600

TECH SOLUTION
Skúsenosti overené rokmi

PROFESIONÁLNA NABÍJAČKA OLOVENÝCH AUTOBATÉRIÍ, 12V LÍTIOVÝCH AKUMULÁTOROV* S FUNKCIOU POMOCNÉHO ŠTARTU ... *automatická / univerzálna / šetrná / nabíjajúca rýchlo a doplna!*

NAPÄTIE: **6V** | **12V** | **24V**

DRUH (TYP): **WET** | **MF** | **CAL** | **AGM** | **GEL** | **EFB**

LÍTIOVE: **$LiFePO_4$** 12V, 4-článkové | **Li-ion** 12V, s BMS

- **NABÍJACÍ PRÚD**: 6V: **15 / 35A**; 12V: **15 / 35 / 60A**; 24V: **15 / 35 / 60A**
- **KAPACITA AUTOBATÉRIE**: 6V: **20 - 650Ah**; 12V: **20 - 1000Ah**; 24V: **20 - 1000Ah**
- **OBNOVA KAPACITY**: ▪ Desulfatácia pre olovené autobatérie
- **ZDROJ NAPÄTIA**: ▪ Napätie: **12/24V**; ▪ Prúd: **10-20-30-45-55A**
- **POMOCNÝ ŠTARTÉR**: ▪ **12-24V / 600A**; ▪ Test nabíjania v automobile

Výkonná, univerzálne použiteľná transformátorová nabíjačka v mobilnom prevedení s elektronickým riadením a 10-krokovým nabíjaním. NABÍJA moderné 6/12/24V olovené autobatérie a 12V Li-ion* a LiFePO4* akumulátory. REGENERUJE olovené autobatérie. Pomocný ŠTARTÉR dodá dostatok potrebnej energie ak už vstavaná autobatéria automobilu nevládze naštartovať motor. Zdroj stabilného napätia 12/24V dodá nastaviteľný prúd potrebný k udržiavaniu autobatérie v trvalo nabitom stave. Funkcia ZOBRAZENIE DISPLEJA otestuje stav nabíjacej sústavy automobilu (alternátor), alebo zobrazí informácie o stave pripojenej autobatérie.



MODEL
ICE-600

NAPÁJACIE NAPÄTIE
230V/50Hz

MAXIMÁLNY PRÍKON
Nabíjanie: max. 2300W
Pomocný štart: max. 10000W

SPÔSOB NABÍJANIA
10-krokové, ukončené režimom údržby až do vypnutia obsluhou

ŠTARTOVACIE NAPÄTIE
> 1V

STUPEŇ KRYTIA
IP20 (základ. ochrana)

PRACOVNÁ TEPLOTA
0~40°C

PRÍSLUŠENSTVO
- Nabíjacie káble
- Náhradné poistky
- Návod v slovenčine

ODPORÚČAME PRE





Zobrazovací LED displej

Voľba zobrazenia displeja: [V] / [%] / ALTERNÁTOR

Voľba nabíjacieho prúdu: 15/35/60A

Voľba napätia autobatérie: 6/12/24V

Voľba typu autobatérie: STD/GEL/AGM/12V Li-ion

Tavná poistka pre ochranu výstupu (300A)

Spustenie, pozastavenie, alebo vypnutie zvolenej funkcie nabíjačky

Stavové indikátory: NABITÁ / NABÍJAM / CHYBA

Nastavenie časovača pri pomocnom štarte, alebo nastavenie veľkosti prúdu v režime zdroja napájania

Hlavný vypínač

Voľba FUNKCIE nabíjačky:
- Pomocný ŠTART
- ZDROJ NAPÁJANIA
- NABÍJANIE Batérie
- REGENERÁCIA Batérie

Rýchlospojky pripojenia nabíjacieho PLUS (+) pólu

kg 24,5kg

95,5cm
65,0cm
29,0cm
37,5cm

ICE-600

* Nabíjačky podporujú iba 12V Li-ion akumulátory vybavené riadiacim modulom BMS a 12V LiFePO4 štvorčlánkové akumulátory.

TECH SOLUTION

Web: www.techsolution.sk
E-mail: techsolution@techsolution.sk
Centrála: +421 914 26 27 28
Servis: +421 948 180 181
Adresa: Novozámocká 102, 949 05 Nitra - Krškany, Slovensko